

表 11(8)

當電路以符合 *BS 88-2* 的一般用途 (*gG*) 及
 電動機電路應用 (*gM*) 熔斷器 - 熔斷器系統 *E* (螺栓連接) 及
 系統 *G* (夾緊式) 保護而標稱電壓為 220 伏特時在 0.4 秒內
 切斷電源的最大接地故障環路阻抗

熔斷器額定值 (安培)	2	4	6	10	16	20	25	32
Zs (歐姆)	33.3	15.7	7.85	4.68	2.44	1.69	1.29	1.00

註：表內的計算基於對地的標稱電壓為 220 伏特及僅供參考之用，請參照製造商的資料。

表 11(9)

當電路以符合 *BS 1361*
 或等效規定的熔斷器保護而標稱電壓為 220 伏特時
 在 0.4 秒內切斷電源的最大接地故障環路阻抗

熔斷器額定值 (安培)	5	15	20	30	45
Zs (歐姆)	10	3.1	1.6	1.1	0.55

註：表內的計算基於對地的標稱電壓為 220 伏特及僅供參考之用，請參照製造商的資料。

表 11(10)

當電路以符合 *IEC 60898* 或等效規定的
 微型斷路器保護而標稱電壓為 220 伏特時
 在 0.2 秒、0.4 秒及 5 秒內切斷電源的最大接地故障環路阻抗

額定值 (安培)	6	10	16	20	32	40	50	63	80	100
B 類微型斷路器及 RCBO 的 Zs (歐姆)	7.33	4.4	2.75	2.2	1.38	1.1	0.88	0.70	0.55	0.44
C 類微型斷路器及 RCBO 的 Zs (歐姆)	3.67	2.2	1.38	1.1	0.69	0.55	0.44	0.35	0.28	0.22

註：表內的計算基於對地的標稱電壓為 220 伏特及僅供參考之用，請參照製造商的資料。

有關環境溫度、電纜組合、隔熱及保護器件類別的典型校正因數，見載於附錄 5。

- (iv) 根據所需的載流量而選擇大小適當的導體。附錄 6 按聚氯乙烯／交聯聚乙烯絕緣電纜不同的安裝方式列出其各種大小銅導體的載流量。至於其他種類的電纜，應參考 BS 7671 或 IEC 60364。
- (v) 應檢查電路所產生的電壓降，使正常使用情況下任何固定用電器具在終端處的電壓值，應高於該類器具按照有關認可標準而定的最低界限。

如果有關的固定用電器具並非按照認可標準而設，則其終端處的電壓值應定於不會損害該器具安全運作的數值。

如果在裝置的電源點與固定用電器具之間的電壓降值不超過供電標稱電壓的 4%，則作符合上述規定論。

在電動機的起動時間內以及對其他高啟動電流的器具而言，較大的電壓降值亦可接受，但電壓值的差異，必須是在該類器具按有關認可標準所定的界限範圍內，或者如無認可標準作為根據，則以製造商的建議為依歸。

附錄 6 的表中亦列出每 1 米長聚氯乙烯／交聯聚乙烯絕緣電纜 (銅導體) 每 1 安培的電壓降值。

如果以上述方式決定的電壓降值並不合乎要求，應採用較大的導體。

(4) 一般裝置所使用電纜導體的典型截面積

就下列情況的一般裝置而言，符合表 13(1) 的銅導體截面積，一般可以接受：

- (a) 環境溫度不超過 35°C；
- (b) 只有一條電路，該電路可由數條單芯電纜或一條多芯電纜組成；
- (c) 對於在表面直接用線夾固定的電纜，各組單芯電纜或多芯電纜的間距，不小於隔鄰的一組電纜中最大一條電纜的直徑兩倍；
- (d) 並非以半封閉式熔斷器為保護器件；及
- (e) 電纜並不接觸任何隔熱物。

守則 17 展示作識別及警告用的告示

17A 電力分站及開關掣房的警告性告示

(1) 電力分站的警告性告示

以清楚易讀的字體書明：“危險——電力分站，未經授權不得內進”及“DANGER —— SUBSTATION, UNAUTHORISED ENTRY PROHIBITED”；上述字句須用油漆髹在電力分站門的外部或刻在永久裝於電力分站門外部的塑膠板上，而“危險”，及“DANGER”兩詞不得小於 30 毫米高，其他中文字及英文字母則不得小於 15 毫米高。

(2) 開關掣房的警告性告示

以清楚易讀的字體書明：“危險——有電，未經授權不得內進”及“DANGER —— ELECTRICITY, UNAUTHORISED ENTRY PROHIBITED”；上述字句須用油漆髹在開關掣房門的外部或刻在永久裝於開關掣房門外部的塑膠板上，而“危險”及“DANGER”兩詞不得小於 30 毫米高，其他中文字及英文字母則不得小於 15 毫米高。

(3) 配電箱的警告性告示

可於配電箱或其附近展示“危險”及“DANGER”字樣，每個字不少於 10 毫米高，以紅色清晰字體書寫。

(4) 高壓裝置的警告性告示

以清楚易讀及不小於 30 毫米高的字體書明：“危險——高壓”及“DANGER —— HIGH VOLTAGE”；並須展示在高壓裝置上。

以清楚易讀及不小於 50 毫米高的字體書明：“危險——高壓”及“DANGER —— HIGH VOLTAGE”；並須展示在易被公眾人士接觸到的電纜上。(備註：間距不超過 3 米一般是可接受的。不應再使用現時為低壓裝置而設的“危險——高壓”及“DANGER —— HIGH VOLTAGE”警告性告示。)

17B 接地及接駁導體連接處的警告性告示

以清楚易讀及不小於 5 毫米高的字體書明“安全接地終端——切勿移去”及“SAFETY EARTH CONNECTION —— DO NOT REMOVE”，並永久地裝於每一接地導體與接地極連接處或其附近，以及每一總等地位連接處或其附近。

**核對表 2——新低壓裝置的額外核對項目，或在 1985 年 1 月 1 日或該日
之後但早於 1992 年 6 月 1 日接駁電力供應的低壓裝置定期
測試的核對項目**

裝置地址：_____

測試者／日期
(如不適用，請填“不適用”
或“N/A”)

(a) 接地

- (i) 已在所有主要接地及接駁連接口裝設警告性告示“安全接地終端——切勿移去”及“SAFETY *EARTH/ELECTRICAL CONNECTION—DO NOT REMOVE”

- (ii) 總等電位接駁導線已有效連接供水總管、氣體總管、其他服務喉管／管通及建築構架的外露非帶電金屬部分。

- (iii) 外露非帶電金屬部分及非電氣裝置金屬部分之間已有效地提供輔助等電位接駁。

- (iv) 安裝在等電位區域外的固定電力器具的外露非帶電金屬部分已有效接地，並能在所須的時間內截斷電源。

- (v) 安裝在等電位區域內的固定電力器具的外露非帶電金屬部分已有效接地，並能在所須的時間內截斷電源。

- (vi) 總接地終端已有效地連接總等電位接駁。

- (vii) 避雷系統已有效地連接總等電位接駁。

* 請刪去不適用的

**附錄 15B
(樣本)**

Electrical Safety Assessment Form (電力安全評估表格)

Form No. (表格編號) :

Date (日期) : Time (時間) : Location (地點) :

Details of work to be done (要進行的工程詳情) :

由負責評估者評估

Assessed by (姓名)
Responsible Assessor (Name) :

(簽署)
(Signed) :

由負責工作人士接收

Received by (姓名)
Person in-charge (Name) :

(簽署)
(Signed) :

**在帶電工作時，如上游開關裝置已停用但中性導體沒有隔離時，請只需填寫“甲部”。如上游開關裝置沒有停用時，請只需填寫“乙部”
Please complete Part A only when carrying out LIVE work with switching device at upstream “OFF” but neutral conductor not isolated. Complete Part B only when carrying out LIVE work with switching device at upstream “ON”**

甲部 Part A

帶電工作時上游開關器件狀況

(Condition of Switching Device at Upstream under LIVE WORK)

- 三極及中性線連焊空氣斷路器停用中 TPN ACB “OFF” 三極及中性線連焊模製外殼斷路器停用中 TPNMCCB “OFF”
- 三極及中性線連焊熔斷器開關型停用中 TPN Fused-Switch “OFF” 單極微型斷路器停用中 Single-pole MCB “OFF”
- 單極開關型停用中 Single-Pole Switch “OFF” 其他 (請註明)
Others (Please specify) :

請在適當方格加上剔號

Please tick in the appropriate boxes

注意：

➤ 小心中性導體有電

➤ 請確認電力器具已放電

➤ 請確認相性導體已截斷電源

➤ 請使用適當的個人保護設備

BEWARE OF ELECTRICITY AT NEUTRAL CONDUCTORS

ENSURE ELECTRICAL EQUIPMENT HAS BEEN DISCHARGED

ENSURE PHASE CONDUCTORS HAVE BEEN MADE DEAD

PLEASE USE APPROPRIATE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

附錄 16A (樣本)

工作許可證 PERMIT-TO-WORK

組/處 SECTION/OFFICE
 部門 DEPARTMENT
 許可證號碼 Permit No.
 地點 Location

第 1 部 —— 簽發 (由負責人員填寫)

PART 1. — ISSUE (to be completed by Responsible Person)

本人謹此聲明，下述電力器具已根據電力(線路)規例工作守則第 4 條的安全規定，截斷電源、隔離、放電和接地 (如需要)，可以安全進行工程。本人已提醒負責工作人士注意該些安全規定。

I hereby declare that it is safe to work on the following electrical equipment which has been made dead, isolated, discharged and earthed (if necessary) in accordance with the safety precautions in Code 4 of the Code of Practice for the Electricity (Wiring) Regulations. I have drawn the attention of the Person in-charge of the work to these precautions.

本人已向負責工作人士，直接指出該電力器具、說明工程範圍以及講解安全措施。

I have physically identified the electrical equipment, explained the extent of the work and demonstrated the safety arrangements to the Person in-charge.

請在適當方格加上剔號
 Please tick in the appropriate boxes

- (一) 進行工程的電力器具
 (1) **ELECTRICAL EQUIPMENT TO BE WORKED ON**
- 高壓固定電力裝置 High Voltage Fixed Electrical Installation
 低壓固定電力裝置 Low Voltage Fixed Electrical Installation

(甲) 配電箱及其下游部分 (A) Distribution Board and the Parts at Its Downstream

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 配電箱 Distribution Board | <input type="checkbox"/> 最終電路 Final Circuit |
| <input type="checkbox"/> 插座 Socket Outlet | <input type="checkbox"/> 雙極開關掣 Double Pole Switch |
| <input type="checkbox"/> 單極開關掣 Single Pole Switch | <input type="checkbox"/> 熔斷器連接盒 Fused Connection Unit |
| <input type="checkbox"/> 燈具 Luminaire | <input type="checkbox"/> 熱水爐 Water Heater |
| <input type="checkbox"/> 冷氣機 Air-Conditioner | <input type="checkbox"/> 抽氣扇 Exhaust Fan |
| <input type="checkbox"/> 其他 (請註明) Others (Please specify) | |

(乙) 配電箱的上游部分 (B) Upstream of Distribution Board

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 總掣櫃 Main Switchboard | <input type="checkbox"/> 上升總線 Rising Main |
| <input type="checkbox"/> 分配支電路 Distribution Sub-Circuit | <input type="checkbox"/> 支掣櫃 Sub-switchboard |
| <input type="checkbox"/> 匯流排 Busbar Chamber | <input type="checkbox"/> 模製外殼斷路器 MCCB |
| <input type="checkbox"/> 熔斷器開關掣 Fused Switch | <input type="checkbox"/> 其他 (請註明) Others (Please specify) |

(二) 電力器具的地點 (2) LOCATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 掣房 Switch Room | <input type="checkbox"/> 電錶房 Meter Room |
| <input type="checkbox"/> 電線房 Cable Duct Room | <input type="checkbox"/> 房號 Room No. |
| <input type="checkbox"/> 其他 (請註明) Others (Please specify) | |

(三) 要進行的工程詳情 (3) DETAILS OF WORK TO BE DONE

- 種類 Category
- | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 加裝 Addition | <input type="checkbox"/> 改裝 Modification | <input type="checkbox"/> 更換 Replacement | <input type="checkbox"/> 維修 Repair | <input type="checkbox"/> 保養 Maintenance |
| <input type="checkbox"/> 定期檢查、測試及發出證明書 PTC | | | | |
| <input type="checkbox"/> 其他(請註明) Others (Please specify) | | | | |

詳情 Details

(四) 隔離電力器具的確實位置 (4) EXACT POINT WHERE ELECTRICAL EQUIPMENT IS ISOLATED

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 四極空氣斷路器 4-pole ACB | <input type="checkbox"/> 四極模製外殼斷路器 4-pole MCCB |
| <input type="checkbox"/> 兩極微型斷路器 Double-pole MCB | <input type="checkbox"/> 其他 (請註明) Others (Please specify) |

(五) 電力器具接地的確實位置 (5) EXACT POINTS WHERE ELECTRICAL EQUIPMENT IS EARTHED

- (六) 已鎖上安全鎖的位置
 (6) SAFETY LOCKS APPLIED AT
- (七) 警告告示和危險告示豎立位置
 (7) CAUTION NOTICES AND DANGER NOTICES HAVE BEEN POSTED AT
- (八) 特別指示或安全措施
 (8) SPECIAL INSTRUCTIONS, OR SAFETY MEASURES

姓名 Name: (負責人員) (Responsible Person) 簽署 Signed:

聯絡電話號碼 Contact Tel. No: 日期 Date: 時間 Time: