

घरेलु वदियुतीय सुरक्षा सम्बन्धा हातेपुस्तकिा



सामग्रीको तालिका

भाग १ परिचय

पृष्ठ १

भाग २ घरायसी वदियुतीय उपकरणहरूको लागि सुरक्षा दशानर्देशहरू

२.१	वदियुतीय उपकरणहरू कनिन् र प्रयोग गर्नका लागि सुरक्षा सुझावहरू	पृष्ठ २
२.२	वदियुतीय उपकरणहरूको मर्मत तथा सम्भार	पृष्ठ ९
२.३	वशिष्ट वदियुतीय उपकरणहरूको लागि अतिरिक्त सुरक्षा सुझावहरू	
२.३.१	प्लगहरू	पृष्ठ १०
२.३.२	एडप्टर र एक्सटेन्सन ईकाईहरू	पृष्ठ १०
२.३.३	टभी सेटहरू र अन्य श्रब्य-दृष्य (AV) उत्पादनहरू	पृष्ठ १२
२.३.४	वदियुतीय पानी तताउनेहरू (वाटर हटिटर)	पृष्ठ १३
२.३.५	चार्जर, एसी एडप्टर र पावर ट्रान्सफर्मरहरू	पृष्ठ १५
२.३.६	प्रकाश उपकरणहरू (लुमिनियरिजि)	पृष्ठ १६
२.३.७	एयर कन्डिसनर र डहियुमिडिफायरहरू	पृष्ठ १७
२.३.८	वदियुतीय पङ्खा, एक्जष्ट फ्यान र कुकर हुडहरू	पृष्ठ १८
२.३.९	हयर ड्रायर र वदियुतीय हटिटरहरू	पृष्ठ १९
२.३.१०	वदियुतीय आईरनहरू	पृष्ठ २०
२.३.११	वदियुतीय कम्बलहरू	पृष्ठ २०
२.३.१२	वदियुतीय राईस कुकर र कतिलीहरू/भाँडाहरू, आदि.	पृष्ठ २१
२.३.१३	वदियुतीय कुकडि ओभनहरू	पृष्ठ २२
२.३.१४	ब्लेण्डर र अरु वदियुतीय खाद्य प्रशोधन उपकरणहरू	पृष्ठ २३
२.३.१५	रेफ्रिजरेटरहरू	पृष्ठ २३
२.३.१६	वासर/ड्रायरहरू	पृष्ठ २३
२.३.१७	वदियुतीय एक्वारीयम उपकरणहरू	पृष्ठ २४

२.३.१८	भ्याकुम क्लनिरहरू	पृष्ठ २५
२.३.१९	फर्नचिरमा जोडएका वदियुतीय उपकरणहरू	पृष्ठ २५
२.३.२०	ट्राभल एडप्टरहरू	पृष्ठ २६
२.४	असुरक्षित वदियुतीय उपकरणहरूलाई फर्ति गर्ने	पृष्ठ २७

भाग ३ आवासीय परसिरहरूमा वदियुतीय स्थापनाहरूको लागि सुरक्षा दशानर्देशहरू

३.१	वदियुतीय स्थापनाहरू र उनीहरूको मालकिहरू	
३.१.१	भवनहरूमा भएको सामुहिक वदियुतीय स्थापनाहरू	पृष्ठ २८
३.१.२	आवासीय ईकाईहरूमा वदियुतीय स्थापनाहरू	पृष्ठ २९
३.२	वदियुतीय स्थापनाहरूको मालकिहरूको जम्मेवारीहरू	पृष्ठ २९
३.३	दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदारहरू र कामदारहरू	पृष्ठ ३०
३.४	नयाँ स्थापना, थप वा परिवर्तनहरू	पृष्ठ ३१
३.५	वदियुतीय स्थापनाहरूको लागि सामान्य सुझावहरू	पृष्ठ ३३
३.६	आवधिक नरीक्षण, परीक्षण र प्रमाणीकरण	पृष्ठ ३६
३.७	वदियुतीय स्थापनाहरूको उचित प्रयोग र मर्मतसम्भार	पृष्ठ ३८
३.८	वदियुतीय स्थापनाहरूमा सामान्यतया पाईने खराबीहरू	पृष्ठ ३९

भाग ४ सोधपुछहरू र गुनासोहरू

पृष्ठ ४०

भाग १ परचिय

१. "वदियुत सुरक्षा" शब्दले बजिलीको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र प्रयोगको सुरक्षालाई जनाउँछ। जहाँसम्म आम सर्वसाधारणको सवाल छ, आवासीय परिसरमा बजिलीको वितरण र प्रयोग हाम्रो घरको सुरक्षासँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने दुई पक्षहरु हुन्।
२. असुरक्षित वदियुतीय उपकरणहरु र वदियुतीय स्थापनाहरुले आगलागी हुन सक्छ, र तनीहरुको प्रयोगले वदियुतीय झटका (करेन्ट लाग्ने) र चोटपटक पनलाग्न सक्छ। आफ्नो परिवारका सदस्यहरु र सम्पत्तितहिरूको सुरक्षा गर्न, तपाईंले वदियुतीय सुरक्षामा ध्यान दिएर (आफ्नो भवन र आवासीय ईकाईहरु सहित) सुरक्षित घरको वातावरण छ भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।



३. तपाईंले सुरक्षित घरायसी वदियुतीय उपकरणहरु कनिनु पर्छ, र तनीहरुलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ र तनीहरुलाई उचित रूपमा मर्मत गर्नुपर्छ। तपाईंको आवासीय परिसरमा वदियुतीय स्थापनाहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, तपाईंले आवधिक नरीक्षण र मर्मत सम्भार गर्न र त्यहाँ कुनै गैरकानूनी नरिमाण वा परिवर्तन नभएको सुनिश्चित गर्न, दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदारहरुलाई नै नयुक्त गर्नुपर्छ।

भाग २ घरायसी वदियुतीय उपकरणहरुको लागी सुरक्षा दशानरिदेशहरु

२.१ वदियुतीय उपकरणहरु कनिनु र प्रयोग गर्नका लागी सुरक्षा सुझावहरु

१. हडकडमा प्रयोगको लागी स्थानीय वैधानिक सुरक्षा आवश्यकताहरु (नोट १ हेर्नुहोस्) पूरा गरेको वदियुतीय उपकरणहरु मात्र कनिनुहोस्। हडकड बाहिरबाट ल्याइएका वदियुतीय उपकरणहरुले स्थानीय वदियुत आपूर्ति अवस्थाहरु (जस्तै तोकिएको भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सी) र वातावरणीय अवस्थाहरु (उदाहरण. तापक्रम र आर्द्रता) अन्तर्गत प्रयोगको लागी उपयुक्त नहुन सक्छ।



२. वदियुत उपकरणों पर रेखाचित्र में दर्शाए अनुसार उचित चहिन होने चाहिए या इसके साथ एक सूचना भी होनी चाहिए जो इसे दर्शाती हो।

• उत्पादकको नाम वा ट्रेड मार्क → **सेफ ब्राण्ड**

• मोडल नं → मोडल ३३८८


• तोकिएको भोल्टेज-V वा भोल्ट / तोकिएको फ्रिक्वेन्सी - Hz वा हर्ज → ईन्पुट २२० V/५० Hz

• तोकिएको खपत (तोकिएको करेन्ट-ए, एम्प वा एम्पीयर: वा तोकिएको पावर- W वा वाट्स) → पावर ८०० W (४. २A) ☐

• दोहोरो इन्सुलेशन वा प्रबलित इन्सुलेशन (यदि लागू भएमा) → ☐




३. सकेट आउटलेटहरूबाट बजिली आपूर्ति प्राप्त नगर्ने स्थिति वदियुतीय उपकरणहरू (उदाहरण. छतका प्रकाश उपकरणहरू र वदियुतले पानी तताउने हटिरहरू (इलेक्ट्रिक वाटर हटिरहरू) बाहेक, सुरक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्ने ३-पिन प्लगसँग वदियुतीय उपकरण जडान हुनुपर्छ।



४. सुरक्षा मानक BS ४५७३ वा EN ५००७५ को पालना गर्ने र सेभर आपूर्ति ईकाईबाट बजिली आपूर्ति प्राप्त गर्न रचना गरिएको २-राउन्ड-पिन प्लग जडान नभएसम्म २-पिन प्लगमा जडान गरिएको कुनै पनि वदियुतीय उपकरण नुहाउने कोठा भित्र (जस्तै इलेक्ट्रिक शेभर, टूथब्रश वा एपिलेटर) खरिद वा प्रयोग नगर्नुहोस्।

BS4573 / EN50075



५. सकेट आउटलेटहरूबाट बजिली आपूर्ति प्राप्त नगर्ने सबै नश्वर वदियुतीय उपकरणहरूको लागि, वदियुत आपूर्तिको लागि जडान दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदारद्वारा नै गरिनुपर्छ (वविरणहरूको लागि भाग ३ हेर्नुहोस्)।

६. बजिलीको झटका (करेन्ट लाग्न) रोक्नको लागि, वदियुतीय उपकरणहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अर्थडि गरिएको हुनुपर्छ, अर्थात् वदियुतीय उपकरणको धातुको आवरण यसको प्लगको "अर्थडि" पनि सँग जोडिएको हुन्छ। अर्थडि जडान बनिाको वदियुतीय उपकरणहरू डबल इन्सुलेशन वा प्रबलति इन्सुलेशन डजाइनको हुनुपर्छ, र त्यस्ता उपकरणहरूमा सामान्यतया "  " चिन्ह हुन्छन्।

७. वदियुतीय उपकरणहरू स्थापना, जोडजाम र सञ्चालन प्रक्रियाहरू र सुरक्षा सावधानीहरू चर्तिरण गर्ने उचित सञ्चालन पुस्तिकाहरू साथमा हुनुपर्छ। वदियुतीय उपकरण प्रयोग गर्दा योसँगै दिएको पुस्तिकामा भएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।




८. हडकडमा घरेलु बजिली आपूर्ति प्रणालीमा २०० V a.c. भन्दा कम तोकिएको भोल्टेजको कुनै पनि वदियुतीय उपकरण (उदाहरणका लागि ११० V a.c. तोकिएका अडियो-भिडियो (AV) उपकरणहरू) २२० V a.c. मा सीधा जडान गर्नु हुँदैन। यस्तो कुनै पनि उपकरणमा उचित चेतावनी लेबल लगाएको हुनुपर्छ।

警告 खतरा

此產品不應直接接駁香港的電力供應系統，否則可導致人身受傷或財產受損。

यो उत्पादन हडकडको बजिली आपूर्ति प्रणालीमा सीधा जडान गर्नु हुँदैन, अन्यथा व्यक्तिगत चोट वा सम्पत्तिमा क्षति हुन सक्छ।

९. वदियुतीय उपकरणमा, यदकिुनै भएमा, २२० V a.c. छनौट गर्नुहोस् (हडकडको घरेलु भोल्टेज)। अन्यथा, यसले उपकरणलाई क्षति पुर्याउने वा आगलागी हुनसक्छ।




१०. प्रयोग गर्नु अघि, बजिलीका उपकरणहरू (प्लगहरू र फ्लेकशबिल पावर कर्डहरू सहित) तनीहरू क्षतिग्रस्त छन् वा जीर्ण छन् कि भनि जाँच गर्नुहोस्, विशेष गरी जब तनीहरू लामो समयको लागि प्रयोग गरिएका हुँदैनन्।




११. स्थिर सञ्चालनको लागि वदियुतीय उपकरणहरू ठीकसँग जोडिएको र बलियो संरचनाहरू सहित हुनुपर्छ। सामान्य सञ्चालन हुँदा, त्यहाँ धेरै तातो हुने (जस्तै रड्ग खुईलिएको, डढेको र विकृत भएको) वा सुरु गर्न गाह्रो हुने, अत्यधिक आवाज वा कम्पन, चर्कन वा खुकुलो भाग हुने जस्ता कुनै संकेत हुनु हुँदैन। यदिवदियुतीय उपकरणको सुरक्षामा शंका भएमा, यसलाई प्रयोग गर्न बन्द गर्नुहोस् र नरीक्षणको लागि अनुभवी प्राधिकारलाई हस्तान्तरण गर्नुहोस्।




१२. सकेट आउटलेटमा राम्रोसँग प्लग लगाएपछि मात्र वदियुतीय उपकरण संचालन गर्नुहोस्, र वदियुतीय उपकरणलाई स्वचि अफ गरेपछि मात्र प्लग बाहिर निकाल्नुहोस्। अन्यथा, यसले स्पाकडिबाट उत्पन्न हुने खतरा नमित्याउन सक्छ।




१३. वदियुतीय उपकरणको लचिलो पावर कर्ड प्लग बाहिर तानेर ननीकाल्नुहोस्। अन्यथा, यसले तार जडानलाई बगिरन सक्छ र खतरा हुन सक्छ।




१४. वदियुतीय उपकरणबाट ताप हटाउनको लागि तिसको वारीपरी उपयुक्त मात्रामा ठाउँ छ भनेर नश्चिति गर्नुहोस्। धेरै तात्तनि र आगो लाग्नबाट बच्नको लागि, वदियुतीय उपकरणहरूलाई छोप्ने वा वरीपरी सामानहरू नराख्नुहोस्। टभी सेटहरू र अन्य AV उत्पादनहरू, चार्जरहरू, उज्यालो निकाल्ने बत्तहरू, बजिलीका पड्खाहरू, वदियुतीय हटिरहरू, फ्रिजहरू र वासर/ड्रायरहरू, इत्यादहरू विशेष ध्यान दिनुपर्ने चजि हुन्।




१५. उच्च उर्जा खपत हुने वदियुतीय उपकरण (जस्तै एयर कन्डिसनर, डहियुमडिफायर, वदियुतीय हटिर, बजिलीबाट चल्ने पानीको कतिली/भाँडो, वदियुतीय राइस कुकर र वासर/ड्रायर) ले एक नश्चिति सकेट आउटलेटबाट बजिली आपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्छ जसमा कुनै अन्य उपकरणहरू जडान हुनुहुँदैन।




१६. बच्चाहरूलाई बजिलीका उपकरणहरू सञ्चालन भईरहेको ठाउँबाट टाढा राख्नुहोस्, विशेष गरी तातिएको वा घुमरिहेको भागहरू (जस्तै उज्यालो बत्तहरू, हेयर ड्रायर, आइरन, वदियुतीय हटिर, बजिलीबाट चल्ने खाना बनाउने ओभन, वदियुतीय पड्खा र वासर/ड्रायरहरू)।




१७. कुनै पनविद्युतीय उपकरणको लचलियो पावर कर्ड कुनै पनतातो वस्तु (जस्तै खाना पकाउने रेन्ज वा वदियुतीय हटिर) लाई छुन वा एकदमै नजकि हुन नदनुहोस्।



१८. खतराबाट बच्न, कुनै पनविद्युतीय उपकरणमा पानी छर्न वा पानी भएको भाँडा त्यस माथि नराख्नुहोस्। वदियुतीय उपकरण झ्यालहरु र बाल्कोनीबाट टाढा राख्नुहोस्।




१९. बजिलीको झटका (करेन्ट लाग्न)बाट बच्न, भजिको वा आर्द्र वातावरणमा (जस्तै बाथरूम वा भान्सा) कुनै पन एक्सटेन्सन युनिट प्रयोग नगर्नुहोस्। यस्तो वातावरणमा वदियुतीय उपकरण प्रयोग गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ।



२०. यदि हात चिसो भएमा, वदियुतीय उपकरण, सकेट आउटलेट वा स्विच नछुनुहोस्।





२१. वदियुतीय उपकरणलाई समतल र बलियो सतहमा राख्नुहोस्, र यसको लचलियो पावर कर्डमा कुनै अत्याधिक खचाव नलागाईएको सुनिश्चि गरनुहोस्।



२२. कुनै पनज्वलनशील रासायनिक पदार्थ (जस्तै कीटनाशक र रङ पातलो गर्ने तरल (थनिर)) को प्रयोग सञ्चालन भईरहेको वदियुतीय उपकरणको नजकि प्रयोग नगर्नुहोस्।



२३. सुरक्षाको लागि, बाहिर नसिकनु अघि, सम्भव भएसम्म वदियुतीय उपकरणहरू (अत्यावश्यक उपकरणहरू बाहेक) बन्द गर्नुपर्छ।



२४. केही वदियुतीय उपकरणहरूका लागि, सुरुवातमा सुचारु हुने करेन्ट सामान्य सञ्चालनमा भन्दा धेरै गुणा बढी हुन सक्छ। तसर्थ, जब बत्त ज्ञान्छ, बजिली आपूर्त सुचारु हुँदा, तत्काल सर्किट ओभरलोडको हुने र यसैले फेरि बत्त ज्ञानबाट बच्नका लागि प्रमुख वदियुतीय उपकरणहरू बन्द गर्नुपर्छ। साथै, तात्ने वा घुमाउने भाग भएको वदियुतीय उपकरणले प्रयोगकर्ताको पूर्व सचेतना बिना सञ्चालन भएमा चोटपटक लाग्न सक्छ।

२.२ वदियुतीय उपकरणहरूको अनुरक्षण र मरुमत

१. वदियुतीय उपकरणहरू आवधकि रूपमा सफा गर्नु प्रयोगकर्ता पुस्तकिहरूमा दडिएको नरिदेशनहरूको पालना गर्नुहोस्। सफा गर्नु अघि वदियुतीय उपकरणहरूको प्लग बाहिर निकालनुहोस्।



२. प्रयोगकर्ता पुस्तकिमा नरिदिष्ट भए अनुसार वदियुतीय उपकरण त्यो वातावरण जसमा परस्थितिहरू (जस्तै तापक्रम र आर्द्रता) अनुसार भएको सुनिश्चिती गर्नुहोस्।


३. वदियुतीय उपकरणहरूको आवधकि नरिीक्षण र मरुमत गर्नु अनुभवी प्रावधिकहरू नयुिक्त गर्नुहोस्।



२.३ वशिष्ट वदियुतीय उपकरणहरूको लाग अतिरिक्ति सुरक्षा सुझावहरू


१. प्लगहरू

- सुरक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्ने ३-पनि प्लगहरू मात्र कनिनुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्।
- ३-पनि प्लगहरू चतिरमा देखाइएका सबै जानकारीहरूसँग चनिह लगाएको हुनुपर्छ।




२. एडप्टर र एक्सटेन्सन ईकाईहरू


- सुरक्षा आवश्यकताहरू पालना गरेका एडप्टरहरू र एक्सटेन्सन ईकाईहरू मात्र कनिनुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्।
- सकेतहरू सुरक्षा सटरहरू सहति जडान भएको हुनुपर्छ।




- अनधिमति सकेट प्वालहरूसँग फटि गरिएको कुनै पनिएडप्टर वा एक्स्टेन्सन ईकाई नकनिनुहोस् वा प्रयोग नगरनुहोस्। प्रत्येक सकेट केवल एक प्रकारको प्लग मात्र छरिउन मिल्ने हुनुपर्छ।




- सर्कटि ओभरलोड र आगलागी रोक्नको लागि, सकेट आउटलेटमा एक भन्दा बढी एडप्टर वा एक्स्टेन्सन ईकाई हाल्नु हुँदैन। कुनै पनिएक्स्टेन्सन ईकाईमा एडप्टर हाल्ने वा वपिरति गर्नु हुँदैन।




- बल प्रयोग गरेर ३-पनि-होल सकेट आउटलेट, एडप्टर वा एक्स्टेन्सन ईकाईमा २-पनि प्लग नघुसाउनुहोस्।




- यदि सकेट प्वालहरूले प्लगलाई बलियो रूपमा समात्न सक्दैन वा यदि यसमा प्लग घुसाउन धेरै गाह्रो छ भने एडप्टर वा एक्स्टेन्सन ईकाई प्रयोग गर्न बन्द गर्नुहोस्।



- ओसलियो वा आर्दर वातावरण (जस्तै बाथरूम र भान्सा) मा कुनै पनिएक्स्टेन्सन ईकाई नराखनुहोस्।



- लचिलो पावर कर्ड द्वारा कुनै पनिएक्स्टेन्सन ईकाईलाई नझुण्ड्याउनुहोस्। अन्यथा, यसले तार जडानहरू बगिरन सक्छ र खतरा नमित्याउन सक्छ।




३. टभी सेटहरु र अन्य श्रब्य-दृष्य (AV) उत्पादनहरु


- कुनै पनिश्रब्य-दृष्य उत्पादनलाई आर्दर, धुलो वा तातो वातावरण वा प्रत्यक्ष घाममा नराखनुहोस्।



- यदि श्रब्य-दृष्य उत्पादन लामो समयसम्म प्रयोग नगर्ने हो भने वदियुत आपूर्तविच्छेद गर्नुहोस्। रमोट कन्ट्रोलले मात्र यसलाई स्वचि अफ नगर्नुहोस्।



- तल खस्न र चोटपटक लाग्नबाट जोगाउन श्रब्य-दृष्य उत्पादनलाई समतल र बलियो सतहमा राखनुहोस्।



४. वदियुतीय पानी तताउनेहरु (वाटर हटिर)


- नयाँ वदियुतीय वाटर हटिर स्थापनाको लागि, नश्चिति वदियुतीय स्थापनाहरु र पानीको पाइपहरु क्रमशः एक दरतावाल वदियुतीय ठेकेदार (REC) र # पानी आपूर्ति विभाग (WSD) बाट तोकिएको एक व्यक्ति द्वारा आवश्यकता अनुसार क्रमशः स्थापना गरिनुपर्छ।

(टपिपणीहरु: # तोकिएको व्यक्तिको वविरणहरुको लागि, कृपया WSD वेबसाइटमा जानुहोस्; Employ a Licensed Plumber)

- सामान्य रूपमा घरमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक वाटर हटिरहरु सावर प्रकारका वदियुतीय वाटर हटिरहरु हुन् (जसलाई कम-चापको पानी भण्डारण प्रकार वा ओपन-आउटलेट प्रकारको वदियुतीय वाटर हटिरहरु पनि भनिन्छ) र निकासवहिन ताप भण्डारण प्रकारको वदियुतीय वाटर हटिरहरु हुन्।



- सावर प्रकारको वदियुतीय वाटर हटिरको पानी भण्डारण ट्याङ्कीमा दबाव हुनुहुन्न। ट्याङ्की भित्रको दबावलाई पानीको आउटलेट, लचिलो नली र सावर हेड मार्फत कम गरिन्छ ताकि अत्याधिक उच्च चाप नरिमाण हुनबाट जोगाउन सकियोस्। यो केवल यसैको मक्सिडि नल र सावर सामानहरु (लचिलो नली र सावर हेड सहित) वा नरिमाताद्वारा अनुमोदित वैकल्पिक मशिर्ण नली र सावर सामानहरु मात्र जोड्नुपर्छ।




- सावर प्रकारको वदियुतीय वाटर हटिरको पानीको आउटलेट ब्लक भएको हुनुहुन्न। सामान्य सञ्चालनमा, सावर हेडबाट थोरै मात्रामा बाफ/ पानी नसिक्न सक्छ। ट्याङ्की भित्र अत्याधिक उच्च चाप हुनबाट जोगाउन र वसिफोट हुनबाट बचाउन, पानीको आउटलेटमा अन/अफ कन्ट्रोल भल्भ स्थापना नगरनुहोस् वा आउटलेटलाई बेसनि वा टबमा नजोड्नुहोस्।


- पानी भण्डारण ट्याङ्की भित्र अत्याधिक दबाव सजिना हुन नदनि सावर प्रकारको वदियुतीय वाटर हटिरमा अन/अफ भल्भसहितको सावर हेड स्थापना गर्नु हुँदैन।



- निकासवहिन ताप भण्डारण प्रकारको वदियुतीय वाटर हटिरको पानी भण्डारण ट्याङ्कीले नश्चिति डिग्रीको उच्च दबाव सामना गर्न सक्छ। यस प्रकारको वदियुतीय वाटर हटिरमा थर्मोस्टेट र थर्मल कटआउटको अतिरिक्त तापक्रम र दबाव निकास भल्भ जडान भएको हुनुपर्छ।




- यदकिनै असामान्य अवस्था फेला पर्यो भने, तुरुन्तै वदियुतीय वाटर हटिर बन्द गर्नुहोस् र यसलाई नरीक्षण गर्न अनुभवी प्रावधिकको व्यवस्था गर्नुहोस्। प्रयोग गरसिके पछि वदियुतीय वाटर हटिर बन्द गर्नुहोस्।



५. चार्जर, एसी एडप्टर र पावर ट्रान्सफर्मेहरु


- खरदि गर्दा वा प्रयोग गर्दा ध्यान दनुपर्छ
- १. ब्याट्री चार्जरहरु (मोबाईल फोन वा अरु उत्पादनहरुको लागि),
- २. एसी एडप्टरहरु (नोटबुक कम्प्युटरहरु वा सार्न सकिने भडियो/अचल फोटो क्यामेराहरु, आदिको), र
- ३. पावर ट्रान्सफर्मेहरु (२२० भी बाहेकको भोल्टेजमा तोकिएको वदियुतीय उपकरणहरुका लागि जुन हडकडमा अप्नाईन्छ (जस्तै ११० भी मा मूल्याङ्कन गरिएको एभी उत्पादनहरु))।
- प्रयोगमा नभएको अवस्थामा बजुली आपूर्तमा जडान नगर्नुहोस्।
- सामान्य सञ्चालनको अवस्थामा, तनीहरू केही न्यानो हुन सक्छन्। यद्यपि, तनीहरू धेरै तातो हुनु हुँदैन (जस्तै हातहरूले छुनको लागि धेरै तातो)।
- चार्जर, AC एडप्टर वा पावर ट्रान्सफर्मेको आउटपुट भोल्टेज जडान गरिने उपकरणको इनपुट भोल्टेजसँग मेल खान्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्। साथै, तोकिएको आउटपुट पावर (वा करेन्ट) उपकरणको इनपुट पावर (वा करेन्ट) भन्दा कम हुनु हुँदैन।



- ब्याट्री चार्ज गर्ने समय धेरै लामो हुनु हुँदैन। प्रयोगकर्ता पुस्तकिकाहरूमा दिएको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। कुनै पनि चिलरिहेको ब्याट्री चार्जरलाई ध्यान नदार्दै नछोड्नुहोस्।



- आउटपुट कनेक्टरको इलेक्ट्रोडहरू कुनै पनि धातु (जस्तै वदियुतीय उपकरणको बाहिरको धातु आवरण) सँग सम्पर्कमा हुन नदिनुहोस्। अन्यथा, यसले सर्ट सर्किट र आगलागी नम्त्याउन सक्छ।



६. प्रकाश दनिहरु (लुमिनियरजि)

- प्रकाश दनि वस्तु आगलागी हुने सतहमा सीधा राख्नको लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस् (जस्तै काठ वा फाइबरको छत), र बत्तीको बल्ब तल्लो स्थानमा यसको बत्ती खोलसँग संचालन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर जाँच गर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै सान्दर्भिक चिन्ह छ भने हेर्नुहोस्।



आगलागी हुने सतहमा सीधा राख्नको लागि उपयुक्त



आगलागी हुने सतहमा सीधा राख्नको लागि उपयुक्त छैन



आगलागी हुने सतहमा सीधा राख्नको लागि उपयुक्त छ यदि सतहबाट प्रकाश दनि वस्तु अलग गर्न थर्मल इन्सुलेट सामग्री प्रयोग गरिन्छ




बत्ती खोल तल्लो स्थितिमा हुनुपर्छ


- पोलनिबाट बच्न, बलरिहेको लाइट बल्बलाई नछुनुहोस्। भजिको हातले यसो गर्दा बल्बको सिसा फुट्न पनि सक्छ।



- बल्ब होल्डरको लागि तोकिएको भन्दा बढी वाटको बल्ब प्रयोग गर्नु हुँदैन। अन्यथा, यसले बल्ब होल्डर वा ल्याम्पशेडलाई बढी तापेर आगलागी नम्त्याउन सक्छ।



- ल्याम्प बल्ब प्रतस्थापन गर्नु अघि, स्विच अफ गर्नुहोस् र त्यसलाई चसो हुन दनुहोस्।
- आगलागीबाट बच्नको लागि, कुनै पनि पर्दा, गलैचा र कपडा आदिको नजिक कुनै पनि प्रकाश दानि वस्तु (विशेष गरी उच्च-शक्तिको प्रकाश दानि वस्तु) नराख्नुहोस्। प्रकाश दानि वस्तु र उज्यालो वस्तुहरू बीच कायम गर्न आवश्यक न्यूनतम दूरी निर्दिष्ट गर्ने चिन्ह छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्।



- ऊर्जा बचत गर्नको लागि, सम्भव भए सम्म ऊर्जा-बचत बत्तहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
- सामान्य घरेलु कुरसिमस सजावटी बत्तहरू अर्थडि गरिएको हुँदैनन्। तसर्थ, यी बत्तदिन वस्तुहरू डबल-इन्सुलेशन वा प्रबलति-इन्सुलेशन डिजाइनको हुनुपर्छ। यसबाहेक, यी बत्तदिन वस्तुहरू पानी नछर्ने (वाटरप्रूफ) डिजाइनका हुँदैनन्। बाहिरी वातावरणमा तनीहरूलाई प्रयोग नगर्नुहोस्।



७. एयर कन्डिसनर र डेह्युमिडिफायरहरू

- एयर कन्डिसनर वा डेह्युमिडिफायरलाई हानी हुनबाट रोक्नको लागि, यसलाई बन्द गरेको ३ मिनट भित्रमा स्विच अन गर्नुहोस्।



- सुनिश्चिती गर्नुहोस् कि हावा छर्ने र नसक्ने ग्रीलहरू अवरोद्ध छैनन्।




८. वदियुतीय पङ्खा, एक्जस्ट फ्यान र कुकर हुडहरू

- वदियुतीय पङ्खा यस्तो ठाउँमा स्थापना गर्नुहोस् वा राख्नुहोस् जहाँ स्वतन्त्र रुपमा चलन र ताप वसिर्जन लाग्ने पर्याप्त ठाउँ छ।




- कुनै पनि खुकुलो वस्तु (जस्तै कागज र कपडा)लाई चलिरहेको वदियुतीय पङ्खा, एक्जस्ट पङ्खा वा कुकर हुडमा तानिबाट रोक्नुहोस्। अन्यथा, यसले अत्यधिक तताउने र आगो लाग्न सक्छ।




- चोटपटकबाट बच्नको लागि, उचाईमा काम गर्दा चलिरहेको छतको पङ्खालाई छुनबाट जोगनुहोस्। छतको पङ्खालाई तल खसन्बाट जोगाउन, यसको स्थापनाले प्रयोगकर्ता पुस्तकामा दइएका आवश्यकताहरूको पालना गर्नुपर्छ।



- बच्चाहरूलाई फ्यान गार्डमा उनीहरूको औलाहरू छरिउन सजिलो छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। फ्यान गार्ड सजिलै खुकुलो हुन सक्छ वा बच्चाहरूले भत्काउन सक्छन् कि भनेर जाँच गर्नुहोस्।



- पङ्खाको चलने र स्थिर भागहरू बीचको लचिलो पावर कर्ड लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा क्षतिग्रस्त भएको छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। क्षतिग्रस्त कर्डले सर्ट-सर्किट वा नाङ्गो तारको खुल्ला छोड्दा उत्पन्न हुने खतरा नम्त्याउन सक्छ।




- वदियुतीय पङ्खा, निकास (एक्जष्ट) पङ्खा र कुकर हुडहरू आवधिक रूपमा सफा गर्न प्रयोगकर्ता पुस्तकामा दिएको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। पङ्खाको मोटरमा अत्यधिक धुलोले यसको सामान्य ताप वसिर्जन बाट रोक्न सक्छ।



९. हयर ड्रायर र वदियुतीय हटिरहरू

- आगलागीबाट बच्नको लागि, कुनै पनि आगो लाग्ने वस्तु (जस्तै कम्बल, कपडा, पर्दा, गलैचा र सोफा) नजिकै चलिरहेको वदियुतीय हटिर नराख्नुहोस्।



- चलिरहेको हेयर ड्रायर वा ब्लोड्र प्रकारको इलेक्ट्रिक हटिरको हावा भित्र जाने ग्रिल र नसिकने नोजलमा अवरोध नगर्नुहोस्। अन्यथा, यसले तात्तनि तत्वहरूलाई अधिक तताउन सक्छ र आगलागी नम्त्याउन सक्छ।



- बाथरूम भित्र कुनै पनि सजिलै सार्न सकिने इलेक्ट्रिक हटिर प्रयोग नगर्नुहोस्। वदियुतीय हटिरमा आकस्मिक पानी पस्दा वदियुतीय झट्का (करेन्ट) लाग्न सक्छ।
- वदियुतीय हटिरलाई समतल र बलियो सतहमा राख्नुहोस् र यसलाई ढलनबाट जोगाउनुहोस् र आगो लाग्न वा जलनबाट जोगाउनुहोस्।


१०. वदियुतीय आईरन (इस्त्री)हरू

- आईरन नगर्दा, तातो आईरनलाई समतल र बलियो सतहमा राख्नुहोस्। आईरनमा पानी भरनु अघि अनप्लग गर्नुहोस्। प्रयोग गरिसकेपछि, आईरनलाई सेलाउन दनिको लागि समतल र बलियो सतहमा राख्नुहोस्, जुन बच्चाहरूको पहुँच बाहिर होस्।




१२. वदियुतीय कम्बलहरू

- वदियुतीय कम्बललाई गलत तरिकाले नपट्याउनुहोस् वा त्यसमा कुनै भारी वस्तु नराख्नुहोस्। अन्यथा, यसले अत्यधिक ताप र आगलागी नम्त्याउन सक्छ। प्रयोगकर्ता पुस्तकामा दिएको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।



१२. वदियुतीय राईस कुकर र कतिलीहरु/भाँडाहरु, आदि.

- वदियुतीय राईस कुकर, कतिली/भाँडो, बहु-उपयोगी कुकर वा कफी मेकर, आदि भरदा, लचलियो पावर कर्डको एक छेउमा रहेको कनेक्टर र उपकरणमा रहेको सकेटलाई पानीमा नपार्नुहोस्। खराब वदियुत जडानहरु र धेरै तात्तनिबाट बच्न लामो समयसम्मको प्रयोगका कारण कनेक्टर र सकेट वरिपता नभएको सुनिश्चिती गर्नुहोस्। तोकिएको अधिकतम स्तर भन्दा माथि पानी भरनु हुँदैन।




- चामल कुकरमा राख्नु अघि चामल प्यानको तल्लो भाग सुख्खा छ र बाफबाट पानी भएर जम्मा हुने कलेक्टर भरिएको छैन भनेर सुनिश्चिती गर्नुहोस्।



- खाना तयारी गर्दा उपकरणमा पानी पोखिएको छैन भनेर सुनिश्चिती गर्नुहोस्।



- सफा गर्दा उपकरण डुबाउने वा पानीले पखाल्ने नगर्नुहोस्।



१३. वदियुतीय कुकडि ओभनहरु

- आगलागी रोक्नको लागि, कुनै पनि आगो लाग्नसक्ने वस्तुलाई वदियुतीय पकाउने ओभन (जस्तै माइक्रोवेभ ओभन, वदियुतीय ओभन, टोस्टर र टोस्टर ओभन) नजकि नराख्नुहोस्।




- माइक्रोवेभ, वदियुतीय वा टोस्टर ओभन प्रयोग गर्दा, तातो हेरने ससामा पानी पर्न नदनुहोस्। अन्यथा, यसले गलिस फुट्ने र खतरा नमित्याउन सक्छ।

- माइक्रोवेभ ओभनमा धातु सामग्रीहरु भएको कुनै पनि भाँडो प्रयोग नगर्नुहोस्। अन्यथा, यसले वसिफोट र आगो लगाउन सक्छ। धेरै प्लास्टिकका भाँडाहरुमा अदृश्य धातु सामग्रीहरु समावेश भएकाले, माइक्रोवेभ ओभनमा प्रयोगको लागि उपयुक्त भाँडाहरु मात्र छनौट गर्नुहोस्।



- माइक्रोवेभ ओभनमा कुनै पनि निपाकेको अण्डा (खोस्टा सहित वा बनिाको) वा कुनै खाले बदामलाई तताउनु हुँदैन किनभने यसले वसिफोट हुन सक्छ। प्रयोगकर्ता पुस्तकामा दिएको निर्देशनहरु ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्।



- आवश्यक समय भन्दा धेरै पकाउने र आगोको खतराबाट सावधान रहनुहोस्। कुनै पनि चिलरिहेको वदियुतबाट पकाउने ओभनलाई ध्यान राख्नुहोस् र त्यसै नछोड्नुहोस्।



१४. ब्लेण्डर र अरु वदियुतीय खाद्य प्रशोधन उपकरणहरू

- स्वचि अन गर्नु अघि ब्लेण्डर, जुस एक्स्ट्रक्टर वा अन्य खाद्य प्रशोधन उपकरणमा पर्याप्त खानेकुरा छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। यसो उपकरण लामो समयको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। प्रयोगकर्ता पुस्तकिमा दिएको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
- चोटपटकबाट बच्नको लागि, खाद्य प्रशोधन उपकरणको कुनै पनि घुम्ने भाग (वर्षी गरी उच्च-गत घुम्ने कटर) सुरक्षित रूपमा स्थिर गरिनुपर्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि भाँडाको ढक्कन बन्द छ र स्वचि अन गर्नु अघि सुरक्षित छ।
- यदि प्रयोग भइरहेको छैन भने वा घुम्ने भाग बदलनु भइरहेको छ भने वदियुत आपूर्त बिन्दु गर्नुहोस्।



१५. रेफ्रिजरेटरहरू

- यदि रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) लामो समयसम्म प्रयोग नगर्ने हो भने, त्यसमा रहेको खानेकुरा नकालिनुहोस् र यसलाई अनप्लग गर्नुहोस्।

१६. वासर/ड्रायरहरू

- कुनै पनि चलिरहेको वासर/ड्रायरलाई ध्यान नदई नछोड्नुहोस्।
- भार क्षमता भन्दा बढी कपडाहरू नहाल्नुहोस् र प्रयोगकर्ता पुस्तकि निर्देशन अनुसार उपयुक्त तापमान मिलाउने र सुकाउने समयको पालना गर्नुहोस्।




- पवाँख, लेटेक्स, रबर वा मैन आदि भएको कपडालाई ड्रायरमा सुकाउनु हुँदैन। अन्यथा, यसले अत्यधिक तात्तनि र आगलागी नम्त्याउन सक्छ।
- समय समयमा यसको जल निकासी प्रणालीमा बाह्य वस्तुहरू हटाउन प्रयोगकर्ता पुस्तकिमा दिएको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। यसले जल निकासी पम्पलाई धेरै तात्तनिबाट रोक्छ।



- ड्रायरको निकास भेन्टमा अवरोध नगर्नुहोस्। अन्यथा, यसले आन्तरिक रूपमा तापक्रम बढाउन सक्छ। आवधिक रूपमा भेन्ट फिल्टर सफा गर्नुहोस्।


१७. वदियुतीय एक्वेरियम उपकरणहरू

- एक्वेरियम ट्याङ्की भरदा कुनै पनि वदियुतीय एक्वेरियम उपकरण (जस्तै एक्वेरियम उज्यालो पार्ने, फिल्टर र एयर पम्प) मा पानी छरिँको छैन भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। अन्यथा, यसले वदियुत चुहावट नम्त्याउन सक्छ।



- सुनिश्चित गर्नुहोस् कि वदियुतीय उपकरणहरू पानीको स्तरबाट टाढा छन्। माछाको चालका कारण उपकरणहरूमा सम्भावित पानी छ्यापनिबाट सावधान रहनुहोस्।
- वाटरपूफ (पानी नपस्ने) वदियुतीय एक्वेरियम उपकरणहरू कनिनुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्।

- पानीमा डुबाएर तताउने हटिरमा हुने तताउने ट्यूबलाई स्वचि अन गर्नु अघिपूरण रूपमा पानीमा डुबाउनु पर्छ। अन्यथा, यसले सिसा चर्कनै र खतरा नमित्याउन सक्छ।




१८. भ्याकुम क्लनिरहरु

- पानी उठाउन भ्याकुम क्लनिरको प्रयोग नगर्नुहोस्। अन्यथा, यसले वदियुतीय प्रवाह चुहावट (करेन्ट लाग्न) हुन सक्छ।
- भ्याकुम क्लनिरलाई बढातितनबाट रोकनको लागि, समय समयमा धुलो झोला सफा गर्न प्रयोगकर्ता पुस्तिकामा दिएको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।




१९. फर्नचिरमा जोडएका वदियुतीय उपकरणहरु

- फर्नचिरमा जडान गरिएका वदियुतीय उपकरणहरू (जस्तै उज्यालो दनि वस्तु र स्वचिहरू)ले वैधानिक सुरक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ।
- त्यस्ता कुनै पनि उपकरणमा ३-पनि प्लग जडान गरिएको हुनुपर्छ जसले सुरक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ, र यसको भागहरू (प्लग, स्वचिहरू, वदियुतीय तारहरू र कनेक्टरहरू, आदि)जडान गर्ने लचिलो केबल सहित) सुरक्षित रूपमा राखिएको हुनुपर्छ।
- धातुको आवरण अर्थडि गरिएको हुनुपर्छ। नाङ्गो भागहरूको लागिपर्याप्त अलगाव वा इन्सुलेशनको लागि ठाउँ दिनुपर्छ।
- अधिका तात्तनि र आगलागीबाट बच्न वदियुतीय तारहरू पर्याप्त आकारको हुनुपर्छ।



२०. ट्राभल एडप्टरहरु

- हडकड बाहिर प्रयोगको लागिबनाईएका ट्राभल एडप्टरहरु वदियुतीय उत्पादनहरू (सुरक्षा) नयिमनद्वारा नयिमन गरिएका हुँदैनन्। कुनै पनि यस्तो एडप्टर कनिदा वा हडकड बाहिर प्रयोग गर्दा अतिरिक्त सावधानी अपनाउनु पर्छ।



- हडकड बाहिर कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो एडप्टर प्रयोग गर्दा, एडप्टरको तोकिएको भोल्टेज र करेन्ट र वदियुतीय उपकरण त्यस ठाउँको बजिली आपूर्ति प्रणालीसँग मिल्को छ भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्।
- कुनै पनि यस्तो एडप्टर लामो समय सम्म प्रयोग नगर्नुहोस् वा यसलाई ध्यान नदार्दै नछोड्नुहोस्।
- यदि एडप्टरको पनि सकेट आउटलेटमा सुरक्षित रूपमा हाल्न सकाँदैन भने त्यस्तो कुनै एडप्टर प्रयोग नगर्नुहोस्।
- यस्तो एडप्टर प्रयोग गर्दा, यसलाई कुनै पनि आगलागी हुने वस्तुबाट टाढा राख्नुहोस्। तातो अपव्ययको लागि एडप्टर वरिपरि पर्याप्त भेन्टिलेसन ठाउँ (हावा खेल्ने ठाउँ) छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
- ३-पनि वदियुतीय उपकरणहरूको लागि कुनै पनि २-पनि एडप्टर प्रयोग नगर्नुहोस् जबसम्म उपकरणहरू दोहोरो वा प्रबलति इन्सुलेशन डिजाइनका हुँदैनन्।

२. आवासीय ईकाईहरूमा वदियुतीय स्थापनाहरू

- आवासीय ईकाईमा वदियुतीय स्थापना भन्नाले वतिरण बोर्ड, वदियुतीय तार, स्वचिहण, सकेट आउटलेट र सकेट आउटलेट बाहेक अन्यबाट वदियुतीय शक्ति प्राप्त गर्ने कुनै पनविदियुतीय उपकरणहरू समावेश हुन्छन्।



- आवासीय ईकाईमा वदियुतीय स्थापनाका मालकिहरूमा त्यो ईकाईका घरधनीहरू, त्यहाँ बस्नेहरू र भाडावाल समावेश हुन्छन्।

३.२ वदियुतीय स्थापनाहरूको मालकिहरूको जम्मेवारीहरू

- वदियुतीय दुर्घटनाहरू रोकनको लागि उपयुक्त उपायहरू (जस्तै उचित मर्मत र मर्मतको व्यवस्था) लनुहोस्।
- उनीहरूको वदियुतीय स्थापनाहरू कुनै पनविदियुतीय नरिमाण वा हेरफेरबाट मुक्त छन् भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्।



- कुनै पनविदियुतीय कार्यहरू (जस्तै, वदियुतीय स्थापनामा थप नरिमाण, परमिटरजन, परीक्षण र मर्मत) गर्नको लागि दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदारहरूको व्यवस्था गर्नुहोस्। दर्ता भएका वदियुतीय ठेकेदारहरूले विभिन्न श्रेणीका वदियुतीय कामहरू गर्न उपयुक्त ग्रेडका दर्तावाल वदियुतीय कामदारको व्यवस्था गर्नेछन्।



- दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदारहरू मार्फत आवधिक रूपमा तनीहरूको वदियुतीय प्रतष्ठितानहरूको नरीक्षण र परीक्षण गर्न समय मिलाउनुहोस्।

३.३ दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदारहरू र कामदारहरू

- दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदार/कामदारहरूको नामको सूचीहरू वदियुतीय र यान्त्रिक सेवा विभाग (EMSD) को दर्ता र अनुमति कार्यालयमा सन्दर्भको लागि उपलब्ध छन्। ठेकेदारको नामावली सबै जिल्ला कार्यालयका सार्वजनिक सोधपुछ सेवा केन्द्रमा पनि उपलब्ध हुन्छ।
- दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदारहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्ने स्थानहरूमा आफ्नो दर्ता प्रमाणपत्रहरू प्रष्ट देखिने गरी प्रदर्शन गर्नुपर्छ।




३. दर्तावाल वदियुतीय कामदारहरूले पहिचान गर्ने उद्देश्यका लागि EMSD द्वारा जारी गरेको दर्ता प्रमाणपत्रहरू राख्छन्।



३.४ नयाँ स्थापना, थप वा परिवर्तनहरू


१. नयाँ वदियुतीय स्थापनाहरू र मौजुदा वदियुतीय स्थापनामा कुनै पनथिप नरिमाण वा परिवर्तनले हालको वैधानिक सुरक्षा आवश्यकताहरूको पालना गर्नुपर्नेछ।




२. वदियुतीय स्थापनामा कुनै पनथिप नरिमाण वा परिवर्तन गर्नु अघि, मालकिहरूले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदारलाई संलग्न गर्नुपर्छ। स्थापनाको स्वीकृत लोडङि बढाउनको लागि वदियुत कम्पनीमा नविदन दनि आवश्यक छ कि छैन भनेर नरिणय गर्न पनी मालकिहरूले भवष्यिको वदियुत मागलाई विचार गर्नुपर्छ।



३. जब वदियुतीय कार्य (नयाँ स्थापना, थप नरिमाण, परिवर्तन र मरमत सहित) पूरा गरिन्छ, वदियुतीय स्थापनालाई सक्रिय हुनु अघि दर्तावाल वदियुत कर्मचारीद्वारा नरीक्षण र परीक्षण गरिनुपर्छ।



४. नरीक्षण र परीक्षण पछि, दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदार र कामदारले वदियुतीय स्थापना सुरक्षित छ र वैधानिक सुरक्षा आवश्यकताहरू पूरा गरेको छ भनेर पुष्टि गर्नको लागि कार्य सम्पन्नता प्रमाणपत्र (EMS Form WR १) जारी गर्नेछ।



वदियुत अध्यादेश (Cap. ४६०)

बजिली (वायरङ्गि) नियमहरू

काम पूरा भएको प्रमाणपत्र - फारम WR १

५. मालकिहरूले यो प्रमाणपत्र EMSD मा पेश गर्नु आवश्यक छैन। यद्यपि, उनीहरूले यसलाई भवष्यिको सन्दर्भको लागि राख्नुपर्छ।




३.५ वदियुतीय स्थापनाहरुको लागि सामान्य सुझावहरु

१. वदियुतीय स्थापनाहरुमा प्रभावकारी अर्थडि व्यवस्था हुनुपर्छ। सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, कुनै पन जिडान गरिएको अर्थडि नहटाउनुहोस्।




安全接地终端 - 切勿移去
SAFETY ELECTRICAL CONNECTION
- DO NOT REMOVE

२. नयाँ वदियुतीय स्थापनाहरुको नदेखिने वदियुतीय तारहरुमा उपयुक्त यान्त्रिक सुरक्षा (जस्तै कन्ड्युटहरु) हुनुपर्छ।




३. वदियुतीय तारहरु टेलिफोन / दूरसञ्चारको तारहरुबाट अलग हुनुपर्छ। विशेष सुरक्षा आवश्यकताहरु पालना नगरेसम्म यी दुई श्रेणीका तारहरु एउटै कन्ड्युट वा ट्रकगि भित्र स्थापना गर्नु हुँदैन।




४. वतिरण बोर्डहरुमा व्यक्तिगत सर्किटहरुको उद्देश्यहरु संकेत गर्न पहिचानका लेबलहरु हुनुपर्छ।




५. उच्च उर्जा खपत हुने वदियुतीय उपकरणले एकल सकेट आउटलेटबाट बजिली आपूर्तिप्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसैले, पर्याप्त संख्यामा सकेट आउटलेटहरु स्थापना गर्नुपर्छ।




६. बाथरूममा स्थापति कुनै सकेट आउटलेट कुनै पन नुहाउने बेसिन र बाथटबबाट कमतमि ०.६ मटर टाढा हुनुपर्छ।




७. सकेट आउटलेटहरु कुनै पन पानीको धारा, ग्याँसको पाईप र खाना पकाउने दायराबाट सम्भव भएसम्म टाढा स्थापना गर्नुपर्छ।




८. सकेट आउटलेटहरुका लागि सर्किटहरु रेजिडुवल करेन्ट (RCD) द्वारा सुरक्षित हुनुपर्छ (जसलाई "अर्थ लक्जि सर्किट ब्रेकर (ELCB)" पन भनिन्छ)।



९. बाहिर राखनि उज्यालो दनि बत्तहिनु, सकेट आउटलेट र स्वचिह्न मौसम प्रतरीधी प्रकारका हुनुपर्छ।



१०. बाथरूम भतिर उज्यालो दनि बत्तहिनु, निकास पङ्खा र वदियुतीय वाटर हटिरको लागि, अन/अफ स्वचिह्न बाथरूम बाहिर स्थापना गर्नुपर्छ।



११. वदियुतीय प्रतष्ठानहरूको थप सुरक्षा आवश्यकताहरूको लागि, तपाईंले दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदारहरू/कामदारहरूसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।



३.६ आवधकि नरीक्षण, परीक्षण र प्रमाणिकरण

१. यदिस्वीकृत लोडडि १०० ए (एमपयिर) भन्दा बढिभएमा, सुरक्षा सुनश्चिति गर्न, आवासीय एकाई, पसल र कार्यालयमा कुनै पनि वदियुतीय स्थापना र कुनै पनि भवनको सामुदायकि वदियुतीय स्थापनालाई आवधकि परीक्षण प्रमाणपत्र (EMSD फारम WR २) मा कम्तमि प्रत्येक ५ वर्षमा एक पटक नरीक्षण, परीक्षण र प्रमाणति गरनुपर्छ।



२. धेरैजसो भवनहरूमा सामुदायकि वदियुतीय स्थापनाको स्वीकृत लोड १०० ए भन्दा बढिहुन्छ, जबकि सामान्य आवासीय ईकाईहरूमा वदियुतीय स्थापनाको त्यो भन्दा बढी हुँदैन। यदिशंका लागेमा, जाँच गर्नको लागि भालकिहरूले एक दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदारको व्यवस्था गर्न सक्छन्।



- नरीक्षण, परीक्षण र मर्मत पछि, दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदार र कामदारले वदियुतीय स्थापना सुरक्षति छ र वैधानिक सुरक्षा आवश्यकताहरूको पालना गर्दछ भनेर पुष्टि गर्ने आवधिक परीक्षण प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ।



वदियुत अध्यादेश (Cap. ४०६)
बजिली (वायरड्रिंग) नयिमहरू
काम पूरा भएको प्रमाणपत्र - फारम WR २

- वदियुतीय स्थापनाका मालकिहरूले प्रमाण पत्र EMSD लाई अनुमोदनको लागि पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस पछि, उनीहरूले EMSD द्वारा भवष्यको नरीक्षणको लागि प्रमाणपत्रलाई राम्रोसँग राख्नुपर्नेछ।
- मालकिहरूले वदियुतीय स्थापनाहरूको लागि आवधिक नरीक्षण र परीक्षणको लागि जाँच-सूचीहरूको लागि दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदार / कामदारसँग परामर्श गर्न सक्छन्।

३.७ वदियुतीय स्थापनाहरूको उचित प्रयोग र मर्मतसम्भार

- यदि वदियुतीय स्थापनाको सुरक्षामा शंका लागेमा (जस्तै भईरहेको चुहावट वा बारम्बार बत्त जिानु) दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदारद्वारा तत्काल नरीक्षण र मर्मतको व्यवस्था गर्नुहोस्।




- कुनै पनसिकेट आउटलेट वा स्विच भजिको हातहरूले नछुनुहोस्।




- प्रत्येक सकेट आउटलेटलाई सर्किट ओभरलोडबाट रोकनको लागि एक एडप्टर वा एक एक्स्टेन्सन एकाईमा मात्र हाल्नुपर्छ।
- यदि स्वीकृत लोडिङ १०० A भन्दा नभएमा पनि, सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, एक दर्तावाल वदियुतीय ठेकेदारलाई आवधिक रूपमा वदियुतीय स्थापनाको नरीक्षण र परीक्षण गर्नको लागि व्यवस्था गर्नुहोस्।


- जब बत्त जिान्छ र अँध्यारो हुन्छ, बजिली आपूर्त सुचारु हुँदा, क्षणिक सर्किट ओभरलोडको घटना र यसको कारण फेरि बत्त जिानबाट रोकनको लागि प्रमुख वदियुतीय उपकरणहरू बन्द गर्नुपर्छ।



३.८ वदियुतीय स्थापनाहरुमा सामान्यतया पाईने खराबीहरु



१. मर्मत र मर्मतको अभावबाट उत्पन्न हुने अस्तब्यस्त, पुरानो हुँदै गरेको र जीर्ण वदियुतीय तारहरु।
२. खुला प्रवाहकीय भागको साथ वदियुतीय तारहरु।
३. प्रयोग नगरिएको वा परित्याग गरिएको तारहरु नहटाइएको ।
४. पुरानो वा मर्मत र मर्मतको कमीको कारणले वदियुतीय स्थापनाको प्रभावकारी रूपमा अर्थडि नगरिएको ।
५. वदियुतीय प्रतष्ठानहरुमा अवैध थप निर्माण वा परिवर्तनहरुले ओभरलोड नमित्याइरहेको।
६. पहिचान लेबल र चेतावनी सूचनाहरुको अभाव भएको।
७. स्वचिह्नहरु भण्डार कोठाको रूपमा प्रयोग भइरहेको ।
८. स्वचि वा वतिरण बोर्डहरुको पहुँचमा अवरोध भइरहेको ।



भाग ४ सोधपुछहरु र गुनासोहरु

असुरक्षित घरायसी वदियुतीय उपकरणहरुको आपूर्तिवा असुरक्षित वदियुतीय स्थापनाहरुको बारेमा गुनासोहरुको लागि, तपाईंले वदियुत र यान्त्रिक सेवा विभाग (EMSD) मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस बाहेक, तपाईंले बजिली सुरक्षा र सम्बन्धित वैधानिक आवश्यकताहरुको सम्बन्धमा सामान्य मामलाहरुमा सोधपुछको लागि EMSD मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।



Note : The translation was done by a support service centre for Ethnic Minorities to translate the English version of Household Electrical Safety Handbook into various languages. If there is any inconsistency or ambiguity between the English version and the translated versions, the English version shall prevail. In addition, this handbook is NOT a statutory document and is prepared for general information only.

नोट : एथनिक अल्पसंख्यकहरुको समर्थन सेवा केन्द्रद्वारा घरायसी वदियुतीय सुरक्षा पुस्तिकाको अंग्रेजी संस्करणलाई विभिन्न भाषाहरुमा अनुवाद गरिएको थियो। अंग्रेजी संस्करण र अनुदित संस्करणहरुमा कुनै असङ्गतता वा अस्पष्टता भए अंग्रेजी संस्करण प्रभावी हुनेछ। साथै, यो पुस्तिका कानूनी कागजात होइन र सामान्य जानकारीका लागि मात्र तयार गरिएको हो।

機電工程署 電力法例部
Electricity Legislation Division
Electrical and Mechanical Services Department

香港九龍啟成街 3 號
3 Kai Shing Street, Kowloon, Hong Kong

電話 Tel : (852) 1823

傳真 Fax : (852) 2895 4929

網址 Website : <http://www.emsd.gov.hk>

電郵 E-mail : info@emsd.gov.hk

機電工程署
EMSD

